

Per HDMI angeschlossenes Gerät steuern (HDMI-CEC)

Installation

```
root@loxberry:~# apt-get install cec-utils
```

Prüfen ob das Raspberry HDMI-CEC Gerät gefunden wurde:

```
root@loxberry:~# cec-client -l
libCEC version: 4.0.2, git revision: libcec-4.0.2+8-8563411~dirty, compiled
on Sun Apr  2 17:04:01 UTC 2017 by root@hostname: Name or service not known
on Linux 4.4.0-57-generic (armv7l), features: P8_USB, DRM, P8_detect, randr,
RPI
Found devices: 1

device:          1
com port:        RPI
vendor id:       2708
product id:      1001
firmware version: 1
type:            Raspberry Pi
```

Testen

Befehle:

Kommando	Funktion	
<code>echo 'on 0' cec-client -s -d 1</code>	Einschalten	
<code>echo 'standby 0'</code>	<code>cec-client -s -d 1</code>	Ausschalten
<code>echo 'pow 0'</code>	<code>cec-client -s -d 1</code>	Power-Status abfragen
<code>echo 'volup'</code>	<code>cec-client -s -d 1</code>	Volume Up
<code>echo 'voldown'</code>	<code>cec-client -s -d 1</code>	Volume Down
<code>echo 'mute'</code>	<code>cec-client -s -d 1</code>	Mute

Weitere (jedoch nur komplexe) Kommandos im [Sourcecode](#)

Weitere Informationen

<http://www.cec-o-matic.com/>

<http://blog.endpoint.com/2012/11/using-cec-client-to-control-hdmi-devices.html>

<http://constey.de/2014/10/fernseher-ueber-hdmi-per-raspberry-pi-steuern-cec/>

From:

<https://wiki.loxberry.de/> - **LoxBerry Wiki - BEYOND THE LIMITS**

Permanent link:

https://wiki.loxberry.de/modifikationen_hacks/per_hdmi_angeschlossenes_gerat_steuern_hdmicec?rev=1662729227

Last update: **2022/09/10 12:17**